



Im Lieferumfang ist Montagematerial für Betonwände / -decken enthalten. Andere Materialien benötigen u.U. anderes Montagematerial.

Anschluss

95171/96005





OFF: Alle Funktionen sind ausgeschaltet.

PIR: Reichweiteneinstellung

PIR+MIC: Die Reichweiteneinstellung und das Mikrofon

sind zusätzlich aktiv. Dieses reagiert auf

Geräusche und löst die (F2,5A / 250V Schaltung aus. Sicherung integriert.

TIME: Stellen Sie die Leuchtdauer ein. (10 s ~ 7 min.)
LUX: Stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors ein.


(3-2000 Lux)

SENS: Stellen Sie die Reichweite ein.(4-9 m)

MIC: Stellen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons ein.

(30-90 dB)

Bewegungsmelder können am Tag und in der Nacht schalten. Zur Verwendung am Tag muss die LUX-Einstellung auf Maximum (Sonne) gedreht werden, damit der Sensor korrekt arbeitet.



[⊮] night ON Der Bewegungsmelder schaltet nur nachts.

Der Bewegungsmelder schaltet tagsüber und

nachts.

 \triangle sens

Stellt die Empfindlichkeit ein.

time-delay

Stellt die Leuchtdauer nach Einschalten zwischen 5/30s oder 1/3/5/8min. ein.

